

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ для пультов дистанционного управления световыми приборами торговой марки UNIEL

Серия UCH

Модель: UCH-P005

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования прибора.
Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация

Назначение

Данное устройство широко используется в многоламповых светильниках, а также по выбору потребителя может применяться для управления различной бытовой электроникой.

Основные параметры

Дистанционные выключатели моделей UCH-P005 могут коммутировать от одного до четырех потребителей одной электрической цепи (в зависимости от модели).

- Мощность нагрузки каждого потребителя до 1000 Вт.
- Радиус действия – 30 метров.
- Прием команд происходит на радиочастотах 433,05–434,79 МГц, разрешенных для бытового использования.
- Дистанционное управление действует при любых взаимных положениях приемника и передатчика.
- Работает в автоматическом и ручном режимах. Ручной режим подразумевает совместную работу устройства с механическим выключателем. Важная информация – при отключении электричества и его последующим включении пульт автоматически включит световой прибор. При долгом отсутствии дома выключайте световой прибор механическим выключателем.
- В комплект выключателя входит радиопульт DU с держателем, щелочной элемент питания типа А23 и приемник радиосигнала со встроенными реле.
- Защита от пыли и влаги IP20. Использовать только в сухих помещениях!

Напоминание. При замедлении реагирования прибора на сигналы пульта необходимо заменить элемент питания. При потемнении индикаторной лампочки на пульте необходимо уменьшить дистанцию.

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не используйте устройство вне помещений.
- Кабель питания, светильники, выключатель должны отвечать соответствующим электротехническим стандартам.
- Запрещается пользоваться устройством с поврежденным корпусом, нарушенной изоляцией сетевых проводов.
- Не размещайте устройство на токопроводящих и сырьих поверхностях.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту
- Запрещается пользоваться устройством с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.
- В случае обнаружения неисправностей в работе устройства не пытайтесь устраниить их самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Правила и условия монтажа

Для установки прибора обратитесь к услугам квалифицированного специалиста.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок

На изделие распространяется гарантия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции.

- При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

- Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.
- При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчжоу Норс Роад 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Сделано в Китае.

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7(4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие		Номер серии AT141223
Место продажи		Дата продажи 12 2023
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

UNIEL сауда белгісінің жарық аспаптарын қашықтықтан басқару пульттерін пайдалану жөніндегі нұсқаулық

UCH сериясы

Улті: UCH-P005

Аспапты орнатуды және пайдалануды бастамас бүрүн берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыныз. Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сактаңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Мақсаты

Бұл құрылғы көп шамды шамдалдарда кеңінен колданылады, сонымен қатар тұтынушының тандауы бойынша әртүрлі тұрмыстық электрониканы басқару үшін қолдануға болады.

Негізгі параметрлері

UCH-P005 модельдерінің қашықтан

ажыратқыштары бір электр тізбегінің бірден төртке дайінгі тұтынушысын коммутациялай алады (модельге байланысты).

- Эрібір тұтынушының жүктеме қуаты 1000 Вт дейін.
- Эрекет ету радиусы-30 метр.
- Командаларды қабылдау тұрмыстық пайдалану үшін рүксат етілген 433,05-434,79 МГц радио-жүйелерінде жүргізіледі.
- Қашықтан басқару қабылдағыш пен таратқыштың кез-келген өзара құйларінде әрекет етеді.

• Ол автоматты және қол режимімен жұмыс істейді. Колмен жұмыс режимі құрылғының механикалық қосқышпен бірлескен жұмысын билдіреді. Манызды ақпарат - электр қуатын өшіру және оны келесілік қосу кезінде пульт жарық аспабын автоматты түрде қосады. Үйде ұзак үақыт болмаған жағдайда жарық аспабын механикалық ажыратқышпен өшірініз.

• Ажыратқыш жинағына ұстағышы бар ҚБ радио-пульті, A23 типті сілтілі коректендіру элементі және кіріктірілген релеци бар радиосигнал қабылдағышы кіреді.

• Шаң мен ылғалдан қорғау IP20. Тек құрғак бөлмелерде колданыңыз!

Ескерут. Аспап пульттің сигналдарына жауап катуы баяулаған-кезде қуат көзі элементін ауыстыру қажет. Пульттегі индикатор шамы караңыланған кезде қашықтықты азайту керек.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

- Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Қуат көзі кабелі, шамдалдар, ажыратқыш тиісті электр техникалық стандарттарына сәйкес келуі керек.
- Корпусы закымдалған, желілік сымдардың оқшаулағышы бұзылған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

Монтаждау ережелері мен шарттары

Аспапты орнату үшін білікті маманның қызметіне жүгініңіз.

Орнатуға қойылатын талаптар

1. Орнату алдында шығаруышы сымдарын тексеру, сондай-ақ жүктемелердің кернеуі мен қуаты құрылғының номиналына сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
2. Қуат көзі кабелі, шамдалдар, ажыратқыш тиісті электр техникалық стандарттарына сәйкес келуі керек.
3. Орнатуды білікті маман қосылу схемасында көрсетілгендей катаң түрде жүргізу керек. Радиосигналды қабылдағыш таратқыш қорабына немесе тұтынушыларға тікелей жақын орнатылады, мысалы, аспапты тобениң артында - номиналды жұмыс кернеуі 230 В және жилігі 50 Гц ауыспалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Қосылу схемасы қабылдау құрылғысында орналасқан стикерде көрсетілген.

Жұмысқа дайындық

- Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Модельге байланысты қашықтан басқару пульттінде пульттің беткі жағындағы батырмалардың әртүрлі өзгерістері болуы мүмкін.
- Пульттің батырмаларының функционалды мүмкіндіктері қабылдау құрылғысында орналасқан стикерде көрсетілген.

Сактық шаралары

- Құрылғыны ток өткізгіш және дымқыл беттерге қойманыз.
- Желілік сымның оқшаулауғышының бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулау бұзылған жағдайда, электр тогтымен закымданудың болдырmas үшін, ақаулықты өзініз жоюға тырыспаныз. Дереву білікті маманның көмегіне жүгініңіз.
- Корпусы закымдалған және/немесе желілік шнурдың оқшаулағышы бұзылған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғының жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оларды өзініз жоюға тырыспаныз, көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Кепілдік міндеттемелер.

Кепілдік мерзімі

Бұйымға кепілдік бұйымды пайдаланғаннан бастап 12 ай болы тарапады. Шамалды пайдаланудың басталу күні туралы ақпарат болмаған жағдайда, кепілдік мерзімін есептеу өнімді жеткізу сәтінен басталады.

Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінесінсіз туындаған ақаулықтар мен істен шығуларды жоюға тұтынушы бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді. **Назар аударының!** Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ шамдалға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққыдан закымдану, су қю іздері, шаң, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары колданылмайды.

Қызымет мерзімі: шектелмеген.

Жарамдылық мерзімі: шектелмеген

Сақтау, тасымалдау, откізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Сақтау және тасымалдау тауардың капитамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі.
- Тасымалдау кезінде лактырмалы және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.

- Көтерме және бөлшек сауда үйымдары арқылы сату үшін арналған.

- Кәдеге жарату кезінде жәшікке тастамаңыз. Арнайы жинау және шығару пунктіне тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинауға арналған арнайы жәшікке тапсыру керек.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жагдайда өздігінізден түзуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонныңа қонырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.



Сертификаттау

Онім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Tayap KO TP 020/2011, KO TP 004/2011, TR EAES 037/2016 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңырытады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартыны өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырайтын.

Өндіруші:UNIEL LIGHTING CO, LTD. Юниап Лайтинг Ко. Лтд. Синчжоу Норт Роад 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Лин ыпин, Ханчжоу қал-ы, Ҙэцзян Провинс, 311100, КХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға үәкілдегі тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШК, Ресей, 129337 Мәскей, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық номірі	AT141223
Сату орны	Дайындалған күні	12 2023
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Ауыстыру күні

Кез келген сұраптар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337, Ресей, Мәскей, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.