



Аспапты орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

**ЖАЛПЫ АҚПАРАТ**  
**Мақсаты**

UCN -P005 қашықтан ажыратқыштар көп шамды шамдалдарда кеңінен қолданылады, сонымен қатар басқа тұрмыстық құрылғыларды басқару үшін де қолданыла алады.

**Негізгі параметрлері**

- Тұтынушылар саны- 1-ден 4-ке дейін (модельіне байланысты).
- Әрбір тұтынушының жүктеме қуаты - 1000 Вт аспайды
- Эрекет ету радиусы-30 метр.
- Пульт жұмысының жиілік диапазоны - 433,05-434,79 МГц (тұрмыстық пайдалануға рұқсат етілген жиілік).
- Пульт пен тұтынушының өзара орналасуы - кез келген.
- Басқару режимдері: автоматты және қолмен.
- Қолмен жұмыс режимі құрылғының механикалық қосқышпен бірлескен жұмысын білдіреді. Манызды ақпарат - электр қуатын және оны келесілік қосу кезінде пульт жарық аспабын автоматты түрде қосады. Үйде ұзақ өшіру уақыт болмаған жағдайда жарық аспабын механикалық ажыратқышпен өшіріңіз.
- Жинақтау: бар ҚБ радио-пульгі, А23 типті сілтiлi қоректендiру элементi және кiрiктiрiлген релесi бар радиосигнал қабылдағышы кiредi.
- Шаң мен ылғалдан қорғау IP20. Тек құрғақ бөлмелерде қолданыңыз!
- Жаңа қосу кезінде әрбір жарық көзін (тұтынушы) қайта қосуға тура келмеуі үшін - соңғы жұмыс режимін (толық жарық) тіркеуге болады. Ол үшін әрбір жарық көзін қосқаннан кейін, мысалы, А В және С үш арнасын қосқаннан кейін, қосу түймешігін (ON) тағы бір рет басыңыз. Осылайша сіз үш арна жарқыраған кезде жұмыс режимін белгілейсіз. Жарықты өшіріңіз. Қайта қосу

кезінде жарықтың барлық үш көзі (А В С арналары) бірден жұмыс істейтін болады және сізге әрбір жарық көзін жеке-жеке қайта қосудың қажеті болмайды.

**Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары**

- Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Қуат көзі кабелі, шамдалдар, ажыратқыш тиісті электр техникалық стандарттарына сәйкес келуі керек.
- Корпусы зақымдалған, желілік сымдардың оқшаулағышы бұзылған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.

**Монтаждау ережелері мен шарттары**

Аспапты орнату үшін білікті маманның қызметіне жүгініңіз. Батырмалардың орналасуы мен функционалдығы (қабылдау құрылғысында орналасқан стикерде көрсетілген) қашықтан басқару модельіне байланысты.

**Орнатуға қойылатын талаптар**

1. Орнату алдында шығарушы сымдарын тексеру, сондай-ақ жүктемелердің кернеуі мен қуаты құрылғының параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізу керек.
2. Қуат көзі кабелі, шамдалдар, ажыратқыш тиісті электр техникалық стандарттарына сәйкес келуі керек.
3. Орнатуды білікті маман қосылу схемасында көрсетілгендей қатаң түрде жүргізуі керек. Радиосигналды қабылдағыш таратқыш қорабына немесе тұтынушыларға тікелей жақын орнатылады, мысалы, аспалы төбенің артында - номиналды жұмыс кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц ауыспалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған. Қосылу схемасы қабылдау құрылғысында орналасқан стикерде көрсетілген.

**Сақтық шаралары**

- Құрылғыны ток өткізгіш және дымқыл беттерге қоймаңыз.
- Желілік сымның оқшаулауғышының бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулау бұзылған жағдайда, электр тоғымен зақымданудың болдырмас үшін, ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз. Дерек білікті маманның көмегіне жүгініңіз
- Корпусы зақымдалған және/немесе желілік шнурдың оқшаулағышы бұзылған құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғының жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда оларды өзіңіз жоюға тырыспаңыз, көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

**Кепілдік міндеттемелер.**

**Кепілдік мерзімі**

Бұйымға кепілдік бұйымды пайдаланғаннан бастап 12 ай бойы таралады. Шамалды пайдаланудың басталу күні туралы ақпарат болмаған жағдайда, кепілдік мерзімін есептеу өнімді жеткізу сәтінен басталады. Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсіз туындаған ақаулықтар мен істен шығуларды жоюға тұтынушы бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді. **Назар аударыңыз!** Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ бұйымға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққыдан зақымдану, су құю іздері, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды. Қызмет мерзімі: шектелмеген. Жарамдылық мерзімі: шектелмеген.

Өндіруші: UNIEL LIGHTING CO, LTD. Юниап Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған. Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

**Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары**

- Сақтау және тасымалдау тауардың қаптамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі.
- Тасымалдау кезінде лақтырмаңыз және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.

- Көтерме және бөлшек сауда ұйымдары арқылы сату үшін арналған.
- Кәдеге жарату кезінде жәшікке тастамаңыз. Арнайы жинау және шығару пунктіне тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинауға арналған арнайы жәшікке тапсыру керек.

**Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар**  
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.



**Сертификаттау**

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсарта-тын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Техникалық сипаттамалары	Үлгі							
	UCN-P005-G1-1000W-30M		UCN-P005-G2-1000W-30M		UCN-P005-G3-1000W-30M		UCN-P005-G4-1000W-30M	
	Пульт	Қабылдағыш	Пульт	Қабылдағыш	Пульт	Қабылдағыш	Пульт	Қабылдағыш
Габариттік өлшемдер, мм	110x44x12	62x43x25	110x44x12	75x50x25	110x44x12	75x50x25	110x44x12	75x50x25
Бұйымның салмағы, г	20	60	20	80	20	90	20	100

**Жұмысқа дайындық**

- Құрылғыны үйден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Модельге байланысты қашықтан басқару пультінде пульттің беткі жағындағы батырмалардың әртүрлі өзгерістері болуы мүмкін.
- Пульттің батырмаларының функционалды мүмкіндіктері қабылдау құрылғысында орналасқан стикерде көрсетілген.

**Ескертпе**

Аспап пульттің сигналдарына жауап қатуы баяулаған кезде қуат көзі элементін ауыстыру қажет. Пульттегі индикатор шамы қараңғыланған кезде қашықтықты азайту керек.

Бұйым	Сериялық нөмірі	
	Дайындалған күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Ауыстыру күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.