

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАМЕТТО

Модели: NNN-XYYY ZZ WWWWWW/RRRRR/SS, где DLS – светильники встраиваемые декоративные, X – серия, в том числе: F – Fiore, P – Peonia, L – Luciole, V – Vernissage, N – Nuvola, A – Arno и т. д. YYY – порядковый номер модели, ZZ – тип цоколя, в том числе G9, GU5.3, G4, GX53 и т. д.; либо лампа в комплекте определенной мощности, WWWWWW/RRRRR/SS – цвет основания светильника/ цвет плафона светильника/ цвет свечения RGB – если есть.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Внимательно изучите инструкцию перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники декоративные встраиваемые Fametto предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений. Светильники можно использовать со светодиодными или галогенными лампами Uniel с цоколем GU5.3, G9, G4, GX53 и т. д. на напряжение 12 или 220 В. Среди прочего, в ассортименте есть модели серии DLS-L с дополнительной светодиодной подсветкой определенной мощности. Светильники устанавливаются в нишу из невоспламеняемого материала. В комплекте есть патрон для лампы, а также LED драйвер для моделей серии DLS-L.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники с цоколем GU5.3, GX53 с дополнительной светодиодной подсветкой – класс защиты от электрического удара – II, с цоколем G4 – класс II, с цоколем G9 – класс I. Температура окружающей среды: от +5°C до +40°C. Относительная влажность: не более 75%.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките светильник из упаковки и произведите его внешний осмотр. Установите светильник в заранее подготовленное отверстие соответствующего диаметра (см. информацию на упаковке).

Не устанавливайте светильник на влажную поверхность. Соедините питающие провода светильника с электропроводкой. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный провод желто-зеленого цвета), то подсоедините его к заземляющему проводу электропроводки. Вставьте лампочку соответствующей мощности в патрон светильника. Максимальная мощность лампы указана на упаковке изделия. Для светильников серии DLS-L подключите дополнительный LED драйвер к электропроводке.

Возможно два варианта подключения LED подсветки: параллельно основной лампе и независимо от нее на свободный выключатель (при наличии). В первом случае подсветка будет включаться вместе с лампой, во втором – включать и выключать лампу и подсветку можно независимо друг от друга. На рисунке ниже схематично изображены возможные варианты подключения.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, которые предназначены для использования в данном светильнике.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не допускайте использование растворителей и других агрессивных компонентов.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светильник не работает или «моргает», причин неполадки может быть несколько: вышла из строя лампа; произошло короткое замыкание, в результате чего нарушилось соединение одного или нескольких проводов; вышел из строя патрон; неисправен выключатель; проблемы напряжения в электрической сети.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В зависимости от модели светильника лампа может фиксироваться спереди либо сзади.

- Если лампа фиксируется сзади: необходимо вынуть светильник, вставить сменную лампу с его задней стороны и установить светильник обратно.
- Если лампа фиксируется спереди, следует снять фиксирующую пружину, вынуть лампу, установить сменную, вставить пружину обратно (при необходимости надевается фиксирующее кольцо).

Если после замены лампы светильник не включается, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного электрика для выявления причины проблемы и ремонта.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранить следует в сухом закрытом помещении.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светильники торговой марки Fametto распространяется гарантия 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации; если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. п.; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником.



Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норп Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинг, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.fametto.com Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел: +7(4232)737718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращайтесь по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05 или на сайт www.fametto.com

ФАМЕТТО ЕНДІРІЛГЕН СӘНДІК ШАМДАЛДАР

Үлгілер: NNN-XXXX ZZ WWWWWW/RRRR/SS, мұнда DLS сәндік кіріктірілген шамдалдар, X-серия, соның ішінде: F- Fiore, P- Peonia, L- Luciole, V- Vernissage, N- Nuvola, A- Arno және т. б. YYY- үлгінің реттік нөмірі, ZZ- G9, GU5.3, G4, GX53 және т.б. қоса алғанда, цокольдің түрі; немесе белгілі бір қуаттылық жиынтығындағы шам, WWWWWW/RRRR/SS- шамдал негізінің түсі/шамдал плафонның түсі/ RGB жарықтандыру түсі- егер бар болса.

IP20  

Uniel компаниясы өнімдері үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назарыңызды аударымыз.



Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Шамдалды орнату және пайдалану алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. МАҚСАТЫ

Fametto ендірілген сәндік шамдалдар тұрғын және қоғамдық үй-жайларды акценттік жарықтандыру үшін арналған. Шамдалдарды GU5.3, G9, G4, GX53 және т. б. цоколи бар кернеуі 12 немесе 220 В болатын Uniel жарықдиодты немесе галогендік шамдарымен пайдалануға болады. Сонымен қатар, ассортиментте белгілі бір қуаттағы қосымша жарықдиодты жарығы бар DLS-L сериялы модельдер бар. Шамдалдар жанбайтын материалдан жасалған қуысқа орнатылады. Жиынтықта шамға арналған патрон, сондай-ақ DLS-L сериясының үлгілеріне арналған LED драйвері бар.

НЕГІЗІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қосымша жарықдиодты жарығы бар GU5.3, GX53 цоколи бар шамдалдар- электр соққысынан қорғау клас- II, G4 негізі- II клас, G9 негізі- I класы.

Қоршаған орта температурасы: +5°C-тан + 40°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 75% артық емес.



ҚАҰПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шамды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Шамдалды қаптамалдан алыңыз және оны сыртқы тексеруден өткізіңіз. Шамды тиісті диаметрдегі алдында дайындалған тесікке орнатыңыз (орамдағы ақпаратты қараңыз).

Шамдалды дымқыл бетке орнатпаңыз. Шамдалдың қуат көзі сымдарын электр сымна қосыңыз. Егер шамдалда жерге тұйықтау сымы бар болса (сары-жасыл түсті екі түсті сым), оны электр сымның жерге тұйықтау сымна қосыңыз. Сәйкес қуаттылықтағылампаны шамдал патронына қойыңыз. Шамның максималды қуаты өнімінің қаптамасында көрсетілген. DLS-L сериялы шамдалдар үшін қосымша LED драйверін электр сымна қосыңыз. Жарықдиодты жарықтандыруды қосудың екі нұсқасы болуы мүмкін: негізгі шамға параллель және оған қарамастан бос қосысқа (бар болса). Бірінші жағдайда, жарық шаммен бірге қосылады, екіншісінде- шамды қосу және өшіру және жарық бір-біріне тәуелсіз болуы мүмкін. Төмендегі суретте ықтимал нұсқалары схемалық түрде көрсетілген.



САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.
- Шамдалды немесе шамды ауыстырмас бұрын, оларды өшіріп, салқындауға уақыт беріңіз. Істен шыққан шамдарды тек осы шамдалда қолдануға арналған шамдармен ауыстырыңыз.
- Шамдал ластанған жағдайда бетті жұмсақ, құрғақ шуберекпен тазалау керек.

Еріктіштерді және басқа да агрессивті компоненттерді пайдалануға жол берілмейді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Егер шамдал жұмыс істемесе немесе "жыпылықтаса", ақаулықтың бірнеше себептері болуы мүмкін: шам істен шыққан; қысқа тұйықталу орын алды, нәтижесінде бір немесе бірнеше сымдардың қосылуы бузылған; патрон істен шыққан; ажыратқыш ақаулы; электр желісіндегі кернеу проблемалары.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Шамдалдың үлгісіне байланысты шамды алдыңғы немесе артқы жағынан орнатуға болады.

- Егер шам артқы жағына бекітілген болса: шамдалды алып тастау керек, онань артқы жағынан ауыстырылатын шамды салып, шамдалды қайтадан орнату керек.

- Егер шам алдыңғы жағына бекітілсе, бекіту серіппесін алып тастау керек, шамды алыңыз, ауыстыратын шамды орнатыңыз, серіппені қайтадан салыңыз (қажет болса, бекіту сақинасы киеді). Егер шамды ауыстырғаннан кейін шамдал қосылмаса, мәселенің себебін және жөндеу жұмыстарын анықтау үшін білікті электртіктің қызметтерін пайдалану ұсынылады.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨГЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Құрғақ жабық бөлмеде сақтаған дұрыс.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктегі 4 класна жатады және құрамда зәрін, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды көдеге жарату тәріпті мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге көдеге жаратқу болмайды.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Өндіруші бұйымның осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді. Uniel сауда белгісінің шамдалына орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алғандығын растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету келесі себептер бойынша жүзеге асырылмайды: механикалық зақымданудың болуы; егер шамды орнату және қосу осы нұсқаулық пен электр қауіпсіздігінің талаптарын сақтамай орындалса; егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау нәтижесінде пайда болса; егер ақау үшінші тараптың араласуы, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың және т.б. түсуі нәтижесінде пайда болса; еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, табиғи апат, жер сілкінісі және т. б.); дұрыс пайдаланбау. Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.

Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша шамдалмен жанасу кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдылық қолданылмайды.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинь, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР, www.fametto.com Қытайда жасалған. Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690013, Владивосток қаласы, Адмирал Кузнецов көшесі, 86-үй. Тел.: +7(4232)737718. Тауардың сапасы бойынша шамымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі	Өндірілген күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.fametto.com сайтына жүгіріңіз.