

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ FAMETTO

Модели: NNN-XXXX ZZ WWWWWW/RRRRR/SS, где DLS – светильники встраиваемые декоративные, X – серия, в том числе: F – Fiore, P – Peonia, L – Luciole, V – Vernissage, N – Nuvola, A – Arno, S-Sotto и т.д. YYY – порядковый номер модели, ZZ – тип цоколя, в том числе G9, GU5.3, G4, GX53, GU10 и т.д.; WWWWWW/RRRRR/SS – цвет основания светильника/ цвет плафона светильника цвет свечения RGB – если есть.

Обращаем Ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.



Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Внимательно изучите инструкцию перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники декоративные встраиваемые Fametto предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений. Светильники можно использовать со светодиодными или галогенными лампами Uniel с цоколем GU5.3, G9, G4, GX53, GU10 и т.д. на напряжение 12 или 220 В.

Среди прочего, в ассортименте есть модели серии DLS-L с дополнительной светодиодной подсветкой определенной мощности. Светильники устанавливаются в нишу из невоспламеняемого материала.

В комплекте есть патрон для лампы, а также LED драйвер для моделей серии DLS-L.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светильники с цоколем GU5.3, GX53, GU10 – класс защиты от электрического удара – II, с цоколем G4 – класс II, с цоколем G9 – класс I.

Температура окружающей среды: от +5°C до +40°C.

Относительная влажность: не более 75%.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките светильник из упаковки и произведите его внешний осмотр. Установите светильник в заранее подготовленное отверстие соответствующего диаметра (см. информацию на упаковке).

Не устанавливайте светильник на влажную поверхность. Соедините питающие провода светильника с электропроводкой. Если в светильнике есть заземляющий провод (двухцветный провод желто-зеленого цвета), то подсоедините его к заземляющему проводу электропроводки. Вставьте лампочку соответствующей мощности в патрон светильника. Максимальная мощность лампы указана на упаковке изделия.

Монтаж:

Светильники DLC-S601 имеют неразборную конструкцию.

1. Вкрутить саморезы в монтажную поверхность, согласно размерам отверстий под саморезы на светильнике. 2. Установить светильник на саморезы. 3. Установить лампу в патрон. 4. Установить лампу в светильник и зафиксировать стопорным кольцом.

Светильники DLC-S602, DLC-S603, DLC-S604, DLC-S605, DLC-S606, DLC-S606, DLC-S607, DLC-S608, DLC-S609 имеют разборную конструкцию.

1. Перед установкой светильника и лампы необходимо открутить основание светильника. 2. Установить основание на монтажную поверхность при помощи саморезов. 3. Установить лампу в патрон. 4. Прикрутить корпус светильника к основанию.

Светильники DLC-S610, DLC-S611, DLC-S612, DLC-S613 конструктивно состоят из монтажной чаши и корпуса светильника. Угол наклона корпуса светильника можно регулировать.

1. Установите планку монтажной чаши на поверхность при помощи саморезов. 2. Зафиксируйте монтажную чашу на планку. 3. Установить лампу в патрон. 4. Установить лампу в светильник и зафиксировать стопорным кольцом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Перед заменой светильника или лампы отключите их и дайте им время остыть. Заменяйте вышедшие из строя лампы только на те, которые предназначены для использования в данном светильнике.
- При загрязнении светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не допускаются использование растворителей и других агрессивных компонентов.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светильник не работает или «моргает», причин неполадки может быть несколько: вышла из строя лампа; произошло короткое замыкание, в результате чего нарушилось соединение одного или нескольких проводов; вышел из строя патрон; неисправлен выключатель; проблемы напряжения в электрической сети.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ

В зависимости от модели светильника лампа может фиксироваться спереди либо сзади.

- Если лампа фиксируется сзади: необходимо вынуть светильник, вставить сменную лампу с его задней стороны и установить светильник обратно.
- Если лампа фиксируется спереди, следует снять фиксирующую пружину, вынуть лампу, установить сменную, вставить пружину обратно (при необходимости надевается фиксирующее кольцо).

Если после замены лампы светильник не включается, рекомендуется воспользоваться услугами квалифицированного электрика для выявления причины проблемы и ремонта.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упаковочной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранить следует в сухом закрытом помещении.

Срок службы ФЛКЮ 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в данной инструкции.

На светильники торговой марки Fametto распространяется гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светильника выполнены без соблюдения данной инструкции и требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации; если дефект возник в результате постороннего вмешательства, попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т. п.; обстоятельство непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа, землетрясения и т. д.); ненадлежащее использование. Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении со светильником.

Производители: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинг, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.fametto.com Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7(4232)737718. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», Россия, 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05, e-mail: retail@uniemarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7(499)182-51-05 или на сайт www.fametto.com



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

ФАМЕТТО КІРІКТІРІЛГЕН СӘНДІК ШАМДАЛДАР

Үлгілер: NNN - XYYY ZZ WWWWWW/RRRR/SS, мұнда DLS - кіріктірілген сәндік шамдалдар, X - серия, соның ішінде: F - Fiore, P - Peonia, L - Luciole, V - Vernissage, N - Nuvoila, A - Arno, S-Sotto және т.б. P.YYY- үлгінің реттік нөмірі, ZZ - цоколь түрі, соның ішінде G9, GU5.3, G4, GX53, GU10 және т.б.; WWWWWW/RRRR/SS - шамдалдың негізінің түсі/ шамдалдың плафоны түсі, RGB жарықтандыру түсі-бар болса.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады .

Шамдалды орнату және пайдалану алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.



ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. МАҚСАТЫ

Fametto өндірілген сәндік шамдалдар тұрғын және қоғамдық үй-жайларды акценттік жарықтандыру үшін арналған. Шамдалдарды GU5.3, G9, G4, GX53, GU10 және т. б. цоколь бар кернеуі 12 немесе 220 В болатын Uniel жарықдиодты немесе галогендік шамдарымен пайдалануға болады.

Одан бас, ассортиментте белгілі қуаттылықтағы қосымша жарық диодты жарықтандыруы бар DLS- сериясының үлгілері бар. Шамдалдар ойыққа жеңіл тұтанбайтын материалдан орнатылады. Жиынтықта шамға арналған патрон, сондай-ақ DLS-L сериясының үлгілеріне арналған LED драйвері бар.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

GU5.3, GX53, GU10 цоколь бар шамдалдар - электр соққысынан қорғау класы - II, G4 цоколь бар - II класс, G9 цоколь бар - I класс.

Қоршаған орта температурасы: +5°C-тан +40°C-қа дейін.

Салыстырмалы ылғалдылық: 75% артық емес.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шамды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Шамдалды қаптамадан алыңыз және оны сыртқы тексеруден өткізіңіз. Шамды тиісті диаметрдегі алдын-ала дайындалған тесікке орнатыңыз (орамадағы ақпаратты қараңыз).

Шамдалды дымқыл бетке орнатпаңыз. Шамдалдың қуат көзі сымдарын электр сымына қосыңыз. Егер шамдалда жерге тұйықтау сымы бар болса (сары-жасыл түсті екі түсті сым), оны электр сымының жерге тұйықтау сымына қосыңыз. Сәйкес қуаттылықтағышамды шамдал патронына қойыңыз. Шамның максималды қуаттылығы өнімнің қаптамасында көрсетілген.

Монтаждау:

DLC-S601 шамдары бөлінбейтін құрылымға ие.

1. Бұрамашегелерді шамдалдағы бұрамашеге астындағы тесіктің өлшемдеріне сай монтаждау бетіне бұраңыз. 2 Шамдалды бұрамашегеге орнатыңыз. 3. Шамды патронға орнатыңыз.

4. Шамды шамдалға орнатыңыз және қуыптың сақинасымен бекітіңіз. DLC-S602, DLC-S603, DLC-S604, DLC-S605, DLC-S606, DLC-S607, DLC-S608, DLC-S609 шамдалдары жиналмалы құрылымға ие.

1. Шамдал мен шамды орнатпас бұрын, шамдалдың негізін бұрап алу керек. 2. Бұрамашеге көмегімен монтаждау бетіне негізді орнатыңыз. 3. Шамды патронға орнатыңыз. 4. Шамдалдың корпусын негізге бұраңыз.

DLC-S610, DLC-S611, DLC-S612, DLC-S613 шамдалдары құрылымдық түрде монтаждау негізі және шамдалдың корпусынанұрады. Шамдал корпусының көлбеу бұрышына реттеуге болады.

1. Орнату ыдысының тақтайшасын бетке бұрамашеге көмегімен орнатыңыз. 2. Орнату ыдысын тақтайшаға бекітіңіз. 3. Шамды патронға орнатыңыз. 4. Шамды шамдалға орнатыңыз және құыпты сақинасымен бекітіңіз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

• Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.

• Шамдалды немесе шамды ауыстырмас бұрын, оларды өшіріп, салқындауға уақыт беріңіз. Істен шыққан шамдарды тек осы шамдалды қолдануға арналған шамдармен ауыстырыңыз..

• Шамдал ластанған жағдайда бетті жұмсақ, құрғақ шүберекпен тазалау керек.

Еріткіштерді және басқа да агрессивті компоненттерді пайдалануға жол берілмейді.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Егер шамдал жұмыс істемесе немесе "жыпылықтаса", ақаулықтың бірнеше себептері болуы мүмкін: шам істен шыққан; қысқа тұйықталу орын алды, нәтижесінде бір немесе бірнеше сымдардың қосылуы бұзылған; патрон істен шыққан; ажыратқыш ақаулы; электр желісіндегі кернеу проблемалары.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Шамдалдың үлгісіне байланысты шамды алдыңғы немесе артқы жағынан орнатуға болады.

• Егер шам артқы жағына бекітілген болса: шамдалды алып тастау керек, оның артқы жағынан ауыстырылатын шамды салып, шамдалды қайтадан орнату керек.

• Егер шам алдыңғы жағына бекітілсе, бекіту серіппесін алып тастау керек, шамды алыңыз, ауыстыратын шамды орнатыңыз, серіппені қайтадан салыңыз (қажет болса, бекіту сақинасы киледі).

Егер шамды ауыстырғаннан кейін шамдал қосылмаса, мәселенің себебін және жөндеу жұмыстарын анықтау үшін білікті электрликтің қызметтерін пайдалану ұсынылады.

САҚТАУ, ТАСЫМДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық келіктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Құрғақ жабық бөлмеде сақтаған дұрыс.

2019 жылы ФНКО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады. Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

КЕПІЛДІК МІНДЕТМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Өндіруші бұйымды осы нұсқаулықта көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне кепілдік береді.

Fametto сауда белгісінің шамдалына орнату және пайдалану ережелері сақталған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алғандығын растайтын құжаттар ұсынылған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 ай кепілдік қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету келесі себептер бойынша жүзеге асырылмайды: механикалық зақымданудың болуы; егер шамды орнату және қосу осы нұсқаулық пен электр қауіпсіздігінің талаптарын сақтамай орындалса; егер ақау пайдалану ережелерін сақтамау нәтижесінде пайда болса; егер ақау үшін тараптың араласуы, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың және т.б. түсуі нәтижесінде пайда болса; өңерлімейтін күш жағдайлары (өрт, табиғи апат, жер сілкінісі және т. б.); дұрыс пайдаланбау.

Тұтынушы бұйымды тасымалдау, сақтау, қызмет көрсету және күту ережелерін сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.

Кепілдік қызмет көрсету келтірілген шығын қандай да бір себептер бойынша шамдалмен жаман кезіндегі жұмысқа байланысты басқа жабдыққа қолданылмайды.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. www.fametto.com.cn Кытайда жасалған

Импортер: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690013, Владивосток қаласы, Адмирал Кузнецов көшесі, 86-үй. Тел.: +7(4232)737718. Тауардың сапасы бойынша шамдыдарды қабылдауға уәклетті ұніма: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unielmark.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі	Дайындалған күні
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.fametto.com сайтына жүгініңіз.