

Uniel®

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ Карболит және пластикалық патрондар сериясы ULN

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

UNIEL өнімі Көендік одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Мақсаты. Патрондар әртүрлі жарықтандыру аспаптарын жиянықтау үшін (шамдалдар, проекторлар, аспашамдар және т.с.с.), сонымен қатар уақытша жарықтандыруды ұйымдастыру үшін қолданылады!

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

• +10% (198-242 В) ауытқуы бар кернеуі 230 В электр желілерінде жұмыс істеуге арналған, бұл ГОСТ 32144-2013РФ сәйкес келеді. Ток жиілігі 50 Гц.

• Та -25...+40°C

Үлгі	ULN-01-E14-Plastic	ULN-04-Z67-Plastic	ULN-G23-Plastic	ULN-GX53-Plastic-10cm	ULN-01-E27-Bakelite	ULN-02-E27W-Bakelite	ULN-03-E27R-Bakelite
Жертөле түрі	E14	Z67	G23	GX53	E27	E27	E27
Патронның түрі	аспалы	кіріктірілетін	кіріктірілетін	кіріктірілетін	аспалы	кабельға (қиғаш негіз)	бар аспалы
Жарық көзінің қуаты Вт	100	100	100	100	100	100	100
Қорғау дәрежесі, IP	20	20	20	20	20	20	20
Материал	ыстыққа төзімді пластик		ыстыққа төзімді пластик		карболит	карболит	карболит
Түс	ақ түсті		ақ түсті		қара	қара	қара
Пайдалану температурасы, °C	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40

ҚАҰПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ, ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ
ULN сериялық патрондағы шамды орнату және ауыстыру тек электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіліп тиіс. Патронды пайдалану кезінде мыналарды орындау керек:

- патрон корпусын және оған қосылған сымдарды олардың зақымдануын анықтау үшін тексеру (айыны 1 рет);
- Назар аударыңыз!** Патронның корпусына, сымыға немесе негізіндегі ақауды анықтаған жағдайда зақымдалған бөліктерді ауыстыру немесе барлық жиянықтың ауыстыруы қажет.
- Патрон корпусының бетінен шеткеман немесе құрғақ шуберкепен кір мен шаңды кетіру.
- Назар аударыңыз! Химиялық еріткіштерді, синтетикалық жуғыш құралдарды және абразивті материалдарды қолдану патрон корпусының беткі қабатын зақымдауға әкелуі мүмкін.

САҚҒЫШ ШАРАЛАРЫ

1. ULN сериялық патрондағы шамды ауыстыруды тек электр желісінің қуаты ажыратылған кезде ғана жүргізіліп тиіс.
 2. Егер жұмыс кезінде шам автоматты түрде сөніп қалса, тексеріңіз:
 - шамның патронда сенімді орнатылған ба,
 - желде кернеу бар ма,
 - электр бөліктері мен кабельдер зақымдалған ба.
- Егер жоғарыда айтылғандардың барлығы жұмыс күйінде болса, шамдалды қайта қосыңыз. Егер шам жұмыс істемесе, патронды ауыстыру керек.

ШАМ ЖИНАҚҚА КІРМЕЙДІ!

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. Кепілдік мерзімі Назар аударыңыз! Тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау, қызмет көрсету ережелерін, пайдалану және күту шарттарын сақтамаған жағдайда өндіруші жауапкершілік алмайды.

• Кепілдікті қызмет көрсету қандай да бір себеппен патронмен жанасқан жұмысқа байланысты (тұтынушы патронды тасымалдау, сақтау, монтаждау, қызмет көрсету ережелерін, күту және пайдалану шарттарын бұзған немесе сақтамаған жағдайда) келтірілген шығын басқа жабдыққа қолданылмайды.

Назар аударыңыз! Дәулы жағдайларды болдырмау үшін мөрдiң, сатушының қолының, сату күнi мен сериялық нөмiрiңдiң болуына назар аударып, кепiлдiк талонының дұрыс толтырылғанын тексерудi ұраймыз.

Кепiлдiк пайдалану ережелерiн сақтаған жағдайда сатып алған сәттен бастап 12 ай бойы жарамды.

Кепiлдiк мiндеттемелер таралады:

1. Көзге көрiнетiн физикалық зақымданулар болмаған кезде сымы мен бекiтпесi бар патрондарды сатып алған сәттен бастап жұмыс iстемейтiн патрондар ауыстыруға жатады.
2. Ауыстыру сымы және бекiтпесi бар патронды алдын-ала тексерудi қамтиды.
3. Жоғарыда аталған барлық кепiлдiк шарттары тұтынушылардың құқықтарын қорғауды реттейтiн Ресей Федерациясының заңнамасы аясында қолданылады және тауарларды кәсiпкерлiк қызмет мақсатында пайдалану жағдайына қолданылмайды.



Кепiлдiк мiндеттемелер таралмайды:

- Кәсiпорындардың, кеңселердiң және т.б. электр желiлерiнде пайдалану үшiн UNIEL патронларын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың тапсырмасы бойынша және мүддесi үшiн жұмыс iстейтiн сатып алушыларға (заңды және жеке тұлғаларға), онда патрондарды пайдалану жағдайлары тұрмыстық қажеттiлiктер үшiн пайдаланудың типтiк жағдайларынан (ұзақ жұмыс режимдерi, ауыр температуралық режимдер, жарық реттегiштерiн пайдалану және т. б.) бiршама дәрежеде ерекшеленедi. Бұл жағдайда кепiлдiк мiндеттемелер компанияның үкiлеттi өкiлдерiнiң келiсiмi бойынша жеткiзу шартына жеке қосымшамен ресiмделедi.
- Құрамдас бөлiктерiнде физикалық зақымдану түрi бар бұйымдарға (бекiтпелер, сымдар, жертөлелер, қақпарлар). Сатып алушының пайдалану шарттарын бұзуы нәтижесiнде iстен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.
- Корпусқа бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндiктердiң немесе өзге де заттар мен заттардың түсуi нәтижесiнде iстен шыққан бұйымдарға Еңсерiлмес күш әрекеттерiнiң (өрт, су тасқыны және т.б.) нәтижесiнде iстен шыққан бұйымдарға қолданылмайды.

Қызмет көрсету мерзiмi 5 жылдан кем емес.

Сақтау, тасымалдау, өткiзу және қадеге жарату ережелерi мен шарттары

Қапталған өнiмдi механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететiн жабық көлiктiң кез келген түрiмен тасымалдауға жол берiледi. Сақтау өндiрушiнiң қаптамасында жабық үй - жайларда және қоршаған ауаның температурасы -25...+40 °C-қа дейiн табиғи желдеткiшпен жүзеге асырылады. 2019 жылы ФККО сәйкес бұл бұйым қауiптiлiктiң 4 класына жатады және құрамында сынал, зиянды газдар мен ауыр металлдар жоқ. Қауiптiлiгi 4 санаттағы бұйымдарды қадеге жарату тәртiбi мемлекеттiк билiктiң жергiлiктi органдарының заңнамалық актiлерi негiзiнде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бiрге қадеге жаратуға болмайды.  

Ақаулықтарды анықтау кезiндегi сi шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өзiңiңiзден тұзетуге тырысыңыз, +7(499)1825105 телефонына на қорықушының немесе www.uniel.ru сайтына жүгiнiңiз

Сертификация Тауар КО ТР 004/2011 сәйкес дайындалады.

Өндiрушi: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд, Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Development Зон, Линьпин, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР, www.uniel.ru Қытайда жасалған. **Импорртаушы:** «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельниковқа көшесi, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға үкiлеттi тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Дайындалған күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртаты және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ И ПЛАСТИКОВЫЕ СЕРИЯ ULH

ULH-01-E14-Plastic
ULH-01-E27-Bakelite
ULH-02-E27W-Bakelite
ULH-03-E27R-Bakelite

ULH-04-Z67-Plastic
ULH-G23-Plastic
ULH-GX53-Plastic-10cm

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества.

Продукция Uniel соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

НАЗНАЧЕНИЕ

Патроны применяются для комплектации различных осветительных приборов (светильники, проекторы, люстры и т. д.), а также для организации временного освещения.

Модель	ULH-01-E14-Plastic	ULH-04-Z67-Plastic	ULH-G23-Plastic	ULH-GX53-Plastic-10cm	ULH-01-E27-Bakelite	ULH-02-E27W-Bakelite	ULH-03-E27R-Bakelite
Тип цоколя	E14	Z67	G23	GX53	E27	E27 (косое основание)	E27
Тип патрона	подвесной	встраиваемый	встраиваемый	встраиваемый	подвесной	настенный (косое основание)	подвесной со сколом
Макс. мощность источника света, Вт	100	100	100	100	100	100	100
Степень защиты, IP	20	20	20	20	20	20	20
Материал	термостойкий пластик	термостойкий пластик	термостойкий пластик	карболит	карболит	карболит	карболит
Цвет	белый	белый	белый	белый	черный	черный	черный
Температура эксплуатации, °C	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40	-25...+40

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка и замена лампы в патроне серии ULH должны производиться только при отключенном питании электропитания.

В период эксплуатации патрона необходимо проводить: – осмотр корпуса патрона и подсоединенных к нему проводов для выявления их повреждений (1 раз в месяц);

Внимание! При обнаружении поврежденного корпуса патрона, провода или основания необходимо срочно заменить поврежденные части или заменить весь комплект.

– удаление грязи и пыли с поверхности корпуса патрона щеткой или сухой ветошью.

Внимание! Использование химических растворов, синтетических моющих средств и абразивных материалов может привести к повреждениям покрытия поверхности корпуса патрона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Замена лампы в патроне серии ULH должна производиться только при отключенном питании электропитания.

2. Если во время работы лампа выключилась автоматически, пожалуйста, проверьте:

- надежна ли лампа установлена в патроне,
- есть ли напряжение в сети,
- не повреждены ли электрические части и кабели.

Если все вышеперечисленное находится в рабочем состоянии, повторно включите светильник. Если лампа не заработала, патрон должен быть заменен.


ЛАМПА В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Внимание! Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, обслуживания, условий эксплуатации и ухода.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое

ULH-GX53-Plastic-10cm



ULH-01-E14-Plastic



ULH-04-Z67-Plastic



ULH-01-E27-Bakelite



ULH-02-E27W-Bakelite



ULH-03-E27R-Bakelite



ULH-G23-Plastic



оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине с работой в сопряжении с патроном (в случае нарушения или несоблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, обслуживания, условий ухода и эксплуатации патрона).

Внимание! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантия распространяется в течение 12 месяцев с момента совершения покупки при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются:

1. Замена подлежит неработающим с момента совершения покупки патронам с проводом и креплением при отсутствии видимых физических повреждений.
2. Замена предполагает предварительное тестирование патрона с проводом и креплением.
3. Все вышеуказанные условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случай использования товара в целях непредназначенной деятельности.

Гарантийные обязательства не распространяются:

- На покупателей (юридических и физических лиц), действующих по поручению и в интересах юридических лиц, осуществляющих покупку патронов UNIEL для эксплуатации в электрических сетях предприятий, офисов и т. д. условия эксплуатации патронов в значительной степени отличаются от типовых условий эксплуатации для бытовых нужд (длительные режимы работы, тяжелые температурные режимы, использование регуляторов света и т. д.). В этом случае гарантийные обязательства оформляются отдельным приложением к договору поставки по согласованию с исполненным представителем компании.
- На изделия, имеющие видимые физические повреждения их составных частей (крепления, провода, цоколи, выключатели).

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцжо Норс Роад 161, Синцжо Девелопмент Зон, Линьинь, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.spb, www.uniel.com.

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499)1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии
Место продажи	Дата изготовления
Подпись продавца	Дата продажи
Подпись покупателя	Дата обмена

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

- На изделия, вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
- На изделия, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых или иных предметов и вещей.
- На изделия, вышедшие из строя в результате действий непреодолимой силы (пожар, наводнение и пр.).

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы не менее 5 лет.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -25...+40°C, относительная влажность не более 80%. Не допускать попадания или воздействия влаги.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытаться исправлять самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011.

