

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светодиодного контроллера. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит многоуровневый контроль качества. Производство сертифицировано по стандарту ISO 9001:2008. Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза, стандарту IEC 60730-1:2013. Имеет европейский сертификат качества CE.

■ ВАЖНО! ■

* Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светодиодного контроллера должны производиться только квалифицированным специалистом при отключенном питании электросети.

* При установке батареек не дотрагивайтесь до сенсорного кольца во избежание нарушения чувствительности. Используйте пульт через 3 секунды после установки батареек. Если сенсорное кольцо не работает, извлеките батарейки и установите их заново.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ RGBW (12V/24V)



RGBW LED ИСТОЧНИКИ
СВЕТА С ОБЩИМ «+»

* Строго используйте только один из входов контроллера разъем jack 5.5 или клеммы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ, ФУНКЦИИ ПУЛЬТА

Кнопки последовательного выбора режимов – 9 и 10. Режим белого цвета выбирается однократным нажатием на клавишу M. Кнопки регулировки светового потока – 6 и 7. Кнопки изменения скорости режима – 5 и 8. Выбор цвета выполняется с помощью сенсорного кольца выбора цветов.

При первом подключении необходимо привязать пульт и контроллер. Соберите схему: источник питания, контроллер, ленту. Выключите и включите питание. В течение 3-х секунд нажмите 1 раз кнопку увеличения скорости (на пульте кнопка 5). Свет моргнет два раза. Подключение выполнено успешно.

Для отключения пульта от контроллера. Выключите и включите питание. В течение 3-х секунд нажмите и некоторое время держивайте кнопку 5. Свет моргнет 6 раз. Отключение выполнено успешно.

Данный контроллер обладает возможностью привязки до 4-х пультов к одному контроллеру. Данный контроллер обладает возможностью привязки до 100 контроллеров к одному пульту.



	Режим	Регулировка яркости	Изменение скорости	Комментарии
1	Статический режим	+	-	Выберите цвет на сенсорной окружности
2	Белый цвет	+	-	Белый цвет
3	Белый + цветной	+	-	Выберите цвет на сенсорной окружности
4	Плавная смена семи основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый	+	+	Белый выключен
5	Плавная смена четырех основных цветов: красный, синий, желтый, зеленый	+	+	
6	Переключение четырех основных цветов: красный, синий, желтый, зеленый	+	+	
7	Дискотека. Переключение семи основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, белый	+	+	
8	Чередование красный/белый	+	+	
9	Чередование синий/белый	+	+	
10	Чередование зеленый/белый	+	+	
11	Медитация красная	+	+	
12	Медитация синяя	+	+	
13	Медитация зеленая	+	+	
14	Медитация белая	+	+	
15	Последовательная смена режимов	+	-	Смена всех режимов

ВНИМАНИЕ! Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи и серийного номера.

Гарантийный срок предприятия-изготовителя на светодиодный контроллер три года со дня продажи. Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам: наличие механических повреждений; если монтаж и подключение светодиодного контроллера выполнены неквалифицированным персоналом без соблюдения требований электротехнической безопасности; если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта; если дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей и т.д.; обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.); ненадлежащего использования.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием.

Гарантийное обслуживание не распространяется на другое оборудование, причиненный ущерб которому связан по какой-либо причине, с работой в сопряжении со светодиодным контроллером.

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в приобретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон и кассовый чек!

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО АДРЕСУ: ЗАО «ТК ЮНИМАРКЕТ» 129337 МОСКВА, ХИБИНСКИЙ ПР., д. 20, ТЕЛ. (499)182-51-05.

Номер серии	Дата продажи	Дата обмена
Изделение Место продажи	Подпись продавца	Подпись покупателя