

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫХ торговой марки UNIEL

Серия ULW
Модели: ULW-004-12W/NW IP65

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ

Способ установки светильника - накладной, настенный.

Светильник влагозащищенный торговой марки Uniel применяется для наружного и внутреннего освещения.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Класс защиты от пыли и влаги - IP 65.

Источник света - светодиоды.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением ~220-240 В и частотой 50Гц.

Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от -25 до +45 С и относительной влажности не выше 85%.

Световой поток 840 Lm.

Световая температура 4500K.

Угол излучения 160°.

Коэффициент мощности cos φ 0,9.

Коэффициент пульсации ≤ 5%.

Индекс цветопередачи Ra ≥ 70.

Время зажигания < 0,5 с.

Потребляемая мощность в режиме ожидания < 0,5 Вт.

Количество циклов переключений до преждевременного отказа ≥ 15 000.

Коэффициент сохранения светового потока через 30 000 часов ≥ 0,8.

Однородность цвета в единицах эллипса МакАдама < 6.

Материал корпуса — пластик.

Минимальная дистанция от освещаемых объектов 0,25 м.

Эквивалент лампе накаливания 90 Вт.

Рекомендованная площадь, на которую рассчитан светильник - 6м².

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Не размещайте устройство на токопроводящих и сырьих поверхностях.

• Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

• Запрещается пользоваться устройством с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА


Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Перед установкой необходимо убедиться в том, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства, указанным в данной инструкции.

2. Кабель питания, выключатель должны отвечать соответствующим электротехническим стандартам.

3. Установка должна осуществляться квалифицированным специалистом строго так, как показано на схеме.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и всех соединительных кабелей. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не устраняйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура и соединительных кабелей.
- В случае обнаружения неисправностей в работе светильника, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно и обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

ПРАВИЛА УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

• Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.

- При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.
- При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из пластика.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

Не пытайтесь исправлять неисправность самостоятельно.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На изделие распространяется гарантия в течение 24 месяца с момента приобретения изделия.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителю.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Срок годности не ограничен. Срок службы светильника составляет 30 000 часов.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Сделано в Китае.



Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчио Норт Роад 161, Синчио Девелопмент Зон, Линьин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Промышл. 311100, КНР. www.uniel.ru, www.unielshop.ru, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии	
	Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Серийный номер имеет вид: XYZZWW, где датой производства изделия являются последние 4 цифры серийного номера в формате ММГГ (ММ - месяц, ГГ - год). Серийный номер и дата изготовления нанесены на корпус изделия. По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

**UNIEL сауда белгісінің
ҰЛҒАЛДАН ҚОРҒАЛҒАН ЖАРЫҚ ДИОДТЫ ШАМДАЛДАРЫН
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НУСҚАУЛЫҚ
ULW сериясы ULW-004-12W/NW IP65 үлгілері**

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мүкият танысып шығыныз. Нұсқаулықты аспалты пайдалану мерзімінің соңына дейін сактаңыз.

МАКСАТЫ

Шамдалда орнату үдісі - үстеме, қабырғалық

Uniel сауда белгісінің ұлғалдан корғалған шамдалды сыртқы және ішкі жарықтандыру үшін қолданылады.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Электрлік тоғызын закымданудан көргөз классы - I.

Шан мен ылғалдан көргөз классы - IP 65.

Жарық көзі - жарық, диодтарды.

Шамдал номиналды жұмыс көрнеу 220-240 В және жиілігі 50 Гц болатын айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.

Шамдал қоршаған ортаның температурасы -25С-ден +45°C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 85%-дан аспайтын жағдайда жұмыс істеуге арналған.

Жарық ағыны 840 Lm.

Жарық температурасы 4500K.

Сауалену бұрыны 160°.

Күт азоттимен cos 0,9.

Пульсация коэффициенті ≤ 5%.

Тұс беру индексі Ra ≥ 70.

Тұтанды уақыты < 0,5 с.

Күт режимдердегі тұтандылатын құттылық < 0,5 Вт.

Мерзімін бұрын істен ыншықканда дейін аныс циклдерінің саны ≥ 15 000.

Жарық ағынының сакталу коэффициенті 30 000 сағаттан кейін ≥ 0,8.

Макадам елипсінің бірліктеріндегі тұс біртектілігі < 6.

Корпустың материалы - пластик.

Жарықтандыратылған обьектілерден ен әз қашақтық, 0,25 м.

Қыздыру шамына балама 90 Вт.

Шамдала есептелеуден ұсынылатын аудан-6 м².

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрлығының ток өткігіш және дымықыл беттерге қоймаңыз.

- Желілік сымынін оқшаулаудың бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулауда бұзылған жағдайда, электр тогызын закымданудын болдырmas үшін, ақаулықты өзініз жоюға тырысыңыз.

Дереву блікті маманың көмегінде жүгініңіз

- Корпусы закымдалған және/немесе желілік шнурдың оқшаулаудың бұзылған күрүлеңін пайдалануға тыйым салынды.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шамдалда орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексерініз.

ЖҰМЫСКА ДАЙЫНДЫК

1. Орнату алдында электр желісінің параметрлері осы нұсқаулықта көрсетілген құрлығы параметрлеріне сәйкес келетінде көзметкүй көрек.

2. Күт козі кабели, ақырткыш түсті электр техникалық стандарттарына сәйкес келу көрек.

3. Орнатуды біліктімаман қосылу схемасында көрсетілгендей қатаң түрде жүргізу көрек.

САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ

- Шамдалды тез тутанатын және/немесе химиялық белсенді материалдарға жақын қоймаңыз.
 - Шамдалды тазалану кезінде оны электр желісін ажырату көрек.
 - Желілік шнурдың оқшаулаудың және барлық жалғашы кабельдердің бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулауда бұзылған жағдайда, электр тогызын закымданудың алдын алуш үшін ақаулықты өзініз түзетпен және дереву блікті маманың комегінде жүгініңіз.
 - Корпусы закымдалған және/немесе желілік шнурдың және жалғашы кабельдердің оқшаулаудың бұзылған шамдалды пайдалануға тыйым салынды.
 - Шамдалдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда ақаулықты өзініз жоюға тырысыңыз, көмек алуш үшін блікті маманға хабарласыңыз.
- Сақтау, тасымалдау, еткізу және кедеге жағдай қарғападары мен шарттары
- Сақтау және кедеге жағдай қарғападары тауардың қантамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі.
 - Тасымалдау кезінде лақтыраңыз және ылғалдың асеріне үшірепатыңыз.
 - Көтерме және болжек сауда үйлімдер арқылы сату үшін арналған.
 - Кедеге жараптасу кезінде жашикке тастанмыңыз. Арынай жинау және шығару пунктіне тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинау жараптасу арналған жашикке тапсыру көрек.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АҢЫТАҚТА КЕЗІНДЕ ИС ШАРАЛАР

Ақаулықты өзініз түзетеу тырысыңыз.

Кез келген сұрақтар болынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337, Ресей, Маскөу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІКТЕРИ

Бұйымға кепілдік бұйымдарды сатып алғаннан бастап 24 ай бойы таралады.

Өндириуші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе туыншының кінәсінің туындаған ақаулықтар мен істен шыгуларды жоюға туындынан бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.

Назар аударының Ұлғадану жаңиңеде солынғанда оқшаулаудың көзінде, сондай-ақ шамдалға жол берілмейтін асер етудің айқын белгілері болған кезде (соқыдан закымдану, сү күо іздери, шан, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылады.

Жарамадың мерзімі: шектелмеген. Шамдалдың қызымет ету мерзімі 30 000 сағатты құрайды.

СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім сертифицилділік тағындағы нормативтік күжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

Тауар КО ТР 020/2011, КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2011 б сәйкес дайындалады.


Uniel компаниясы бұйымдардың үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртын түрлі жағдайлардағы ауыттыруға немесе туыншының кінәсінің туындаған ақаулықтар мен істен шыгуларды жоюға туындынан бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.

Өндириуші: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синчо Норт Роад 161, Синчо Девелопмент Зон, Линьпин, Ханнико қалы, Чинчан Провинс, 311100, КХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импортшы: "Юниэл-Восток" ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, Стрельников көшесі, 7 үй, 801 кенсе.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Тауардың саласы болынша шағындарды қабылдауда үәкілдіт тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337, Ресей, Маскөу, Хибинский даңғылы, 20-үй, тел.: +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Бұйым	Сериялық номірі	SA050322
Сату орны	Сату күні	03 2022
Сатышының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Сериялық номір мынадай түрде: ХҮҮ72WW, мұнда онімінің шығарылған күні ААЖЖ форматындағы сериялық номірдің соңғы 4 саны болып табилады (аа-ай, жк-жыл). Сериялық номір мен шығарылған күні бұйымның корпусына жазылады.

Кез келген сұрақтар болынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШК, 129337, Ресей, Маскөу, Хибинский даңғылы, 20-үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.