

Серия ULB



ULB-Q276 8W/3000K BLACK
ULB-Q276 8W/4000K BLACK
ULB-Q276 8W/3000K WHITE
ULB-Q276 8W/4000K WHITE

Модели: ULB-Q276 8W/3000K BLACK
ULB-Q276 8W/4000K BLACK

Уважаемый покупатель!

Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светодиодного светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные трековые светильники Volpe – профессиональные источники направленного света, предназначенные для освещения коммерческих и бытовых помещений, таких как торговые центры, супермаркеты, выставочные павильоны, кафе, рестораны, отели, музеи и т. д. Они монтируются на специальные токопроводящие шины* (треки) с помощью адаптера. Благодаря тому, что корпус светильника вращается вокруг своей оси по вертикали и горизонтали, и установить его можно в любой точке шинопровода, трековые проекторы незаменимы для акцентного освещения и оригинальных световых решений. Корпус светильника выполнен из алюминия, рассеиватель – из поликарбоната. Хороший теплоотвод обеспечивает долгую и стабильную работу светильников. Трековые светильники-проекторы снабжены адаптером для монтажа на однофазный шинопровод или однофазную чашку потолочного крепления. Подходит для шинопроводов Volpe.

***Важно!** Шинопровод (трековая система) в комплектацию светильника не входит.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети. Отключите источник электропитания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

1. Плотно закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью саморезов или винтов.
2. Подключите шинопровод к сети, обращая внимание на правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.
3. Переверните адаптер в положение OFF (фиксирующие лапки вдоль шинопровода).

Внимание! Адаптер светильника предназначен для использования с однофазным шинопроводом.

При использовании шинопровода другого типа замените комплектный адаптер на совместимый с выбранным вами шинопроводом (адаптер приобретается отдельно).

4. Вставьте адаптер в шинопровод и переведите его в положение ON (фиксирующие лапки поперек шинопровода). Светильник готов к эксплуатации.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

2. Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
3. Не рекомендуется устанавливать светильники вблизи нагревательных приборов, а также легко воспламеняющихся предметов и материалов.
4. Если свечение стало тусклым, или светильник начал мигать, следует его заменить.
5. Светильник не является влагозащитным и не предназначен для уличного использования. В случае попадания внутрь воды немедленно отключите светильник от питающей сети и не используйте до проверки специалистом на предмет работоспособности и безопасности.
6. Светильник не нуждается в специальном обслуживании, но рекомендуется осматривать его на предмет загрязнения и механических повреждений не реже 1 раза в год. При загрязнении поверхность необходимо очистить с помощью воды или специальных моющих средств для пластика. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Цвет корпуса	Мощность	Световой поток		Цветовая температура	Габариты	Рекомендуемая площадь освещения	Входное напряжение	Номинальный ток	Частота	Класс защиты	Климатическое исполнение	Индекс цветопередачи	Макс. энергопотребление	Диапазон рабочих температур	Кл. энергоэффективности	Коэффициент пульсации	Масса	
	Вт		лм	град.															К
ULB-Q276 8W/3000K BLACK	Черный	8	800	24	3000	40x72x63	до 5	~230	34	50-60	40	УХЛ74	≥80	А	-10+45	70	>0,6	<5	99
ULB-Q276 8W/4000K BLACK	4000																		
ULB-Q276 8W/3000K WHITE	3000																		
ULB-Q276 8W/4000K WHITE	4000																		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На трековые светодиодные светильники торговой марки Volpe предоставляется гарантия 2 года при условии соблюдения правил установки и эксплуатации, а так же при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты внешнего вида, как, например, изменение цвета пластика в процессе эксплуатации, не влияющие на функционал продукта.

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 часов.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизируются с пищевыми отходами.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.volpe.ru

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: UNIEL LIGHTING CO., LTD. ЮНИЭЛ ЛАЙТИНГ КО. ЛТД. СИНЦЯО НОРС РОАД 161, СИНЦЯО ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЛИНЬПИН, Г. ХАНЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС, 311100, КНР.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801.

Тел.: +7 (4232) 73-77-18, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Сделано в Китае.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии
	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и ставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ ТРЕКТІ ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ ПРОЖЕКТОРДЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ VOLPE САУДА БЕЛГІСІ

Үлгілер: ULB-Q276 8W/3000K BLACK
ULB-Q276 8W/4000K BLACK

ULB сериясы



ULB-Q276 8W/3000K WHITE
ULB-Q276 8W/4000K WHITE

Құрметті сатып алушы!

Жарық диодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты оны пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР. МАҚСАТЫ

Volpe жарықдиодты тректік шамдалдары- сауда орталықтары, супермаркеттер, көрме павильондары, кафелер, мейрамханалар, қонақ үйлер, мұражайлар және т. б. сияқты коммерциялық және тұрмыстық ғимараттарды жарықтандыруға арналған кәсіби бағытталған жарық көздері. Олар адаптердің көмегімен арнайы ток өткізгіш шиналарға* (тректерге) орнатылады. Шамдалдың корпусы өз осінің айналасында тігінен және көлденеңінен айналуы және оны шинасымның кез-келген нүктесінде рнатуға болатындықтан, тректі проекторлар акцентті жарықтандыру және түпнұсқа жарық шешімдері үшін таптырмас құрал. Шамдалдың корпусы алюминийден, шашыратқыш поликарбонаттан жасалған. Жылуды жақсы бұру шамдардың ұзақ және тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді. Тректік шамдал-пржекторлар бір фазалы шинасымға немесе төбеге арналған бір фазалы тостағанға орнатуға арналған адаптермен жабдықталған. Volpe шинасымдар үшін қолайлы.

* Маңызды! Шинасым (трек жүйесі) шамдалдың жиынтығына кірмейді.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

Шамды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Электрлік қуат көзін өшіріңіз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

1. Төбенің бетіндегі шинасымды өздігінен бұрағыш немесе бұрандалармен мықтап бекітіңіз.
2. Шина сымын фазаның, нөлдің және қорғаныстық жерге тұйықтаудың дурыстығына назар аударар отырып, желіге қосыңыз.
3. Адаптерді OFF күйіне ауыстырыңыз (шиналардың бойымен аяқтарды бекіту).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Шамдалдың адаптері бір фазалы шинасыммен пайдалануға арналған.

Шинасымдардың басқа түрін қолданған кезде, жиынтықты адаптерді өзіңіз таңдаған шинасыммен үйлесімді адаптерге ауыстырыңыз (адаптер бөлек сатып алынады).

4. Адаптерді шинасымға салыңыз да, оны ON күйіне қойыңыз (шинасымның көлденең бекіткіш табандары). Шамдал пайдалануға дайын.

ҚАҮІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ. Сақтық шаралары

1. Шамдалды орнату үшін білікті электрліктің қызметтерін пайдалану ұсынылады.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Корпус, плафон немесе сымдардың оқшаулағышы зақымдалған жағдайда шамдалды пайдалануға болмайды.
2. Шамдалдарды монтаждау, бөлшектеу және қызмет көрсету желінің қуат көзі ажыратылған кезде жүзеге асырылуы тиіс.
3. Шамдалдарды жылыту аспаптарының, сондай-ақ тез тұтанатын заттар мен материалдардың жанында орнату ұсынылмайды.
4. Егер жарық солғын болса немесе шамдал жыпылықтай бастаса, оны ауыстыру керек.
5. Шамдал ылғалға төзімді болып табылмайды және көшеде пайдалануға арналмаған. Ішіне су түскен жағдайда шамды қуат көзі желісінен дереу ажыратыңыз және маманның жұмысқа қабілеттілігі мен қауіпсіздігін тексергенге дейін пайдаланбаңыз.
6. Шамдалға арнайы күтім қажет емес, бірақ оны жылына кемінде 1 рет ластану мен механикалық зақымдану үшін тексеру ұсынылады. Ластанған жағдайда бетті сумен немесе пластикке арналған арнайы жуғыш заттармен тазарту керек. Шамдалдан кірді кетіру үшін еріткіштер мен агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Үлгі	Корпусының түсі		Жарық өткізу қуаттылығы	Жарық ағынының температурасы	Түстік температурасы	Габариттері	Жарықтардың таралу аясы	Кіріс кернеуі	Атаулық ток	Жілік	Корпусының классы	Қорғаныс классы	Қорғаныс классы	Түс бергі индексі	Энергия тиімділігі классы	Жұмыс температурасының	Түс бергі индексі	Қорғаныс классы	Жарық ағынының	Салмақ
	Вт	лм																		
ULB-Q276 8W/3000K BLACK, ULB-Q276 8W/4000K BLACK	8	800	24	3000	4000	40x72x63	дейін 5	~230	34	50-60	40	УХЛ1/4	≥80	A	-10+45	70	>0,6	<5	99	
ULB-Q276 8W/3000K WHITE, ULB-Q276 8W/4000K WHITE	8	800	24	3000	4000	40x72x63	дейін 5	~230	34	50-60	40	УХЛ1/4	≥80	A	-10+45	70	>0,6	<5	99	

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Volpe сауда белгісінің тректік жарықдиодты шамдалдарын орнату және пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, сондай-ақ бұйымды сатып алуы растайтын құжаттарды ұсынған кезде 2 жыл кепілдік беріледі. Осы кепілдік сыртқы түрдегі ақауларға қолданылмайды, мысалы, өнімнің функционалына әсер етпейтін пайдалану процесінде пластик түсінің өзгеруі сияқты.

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ
Өндірушінің қаптамасында сақтану. Ылғалдың тиініне жол бермеңіз. Өндірушінің қаптамасында тасымалдау механикалық зақымданулардан, ылғалдың түсуінен немесе әсерінен қорғалған жағдайда көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.

2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынал, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды кәдеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР 
Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499) 182-51-05 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.volpe.ru сайтына жүгініңіз.

Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзяо Норс Роад 161, Синцзяо Девелопмент Зон, Линьинь, Ханчжоу қал-ы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР.

Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорртаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы,

Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 423 2737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі	
	Дайындалған күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 182-51 -05. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.