

СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Серия Functional

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели:
USL-F-150/MT090 SUPERBRIGHT
USL-F-151/PT110 BRIGHT



Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

www.uniel.ru

Руководство по эксплуатации

Технические характеристики

Модель	USL-F-150/MT090 SUPERBRIGHT	USL-F-151/PT110 BRIGHT
Светодиоды (кол-во)	4*0,1 Вт/3 Лм	2*0,06 Вт/1 Лм
Цвет свечения	белый 4000K	белый 4000K
Аккумулятор	1x AA 1,2В Ni Mh 300 мАч	1x AA 1,2В Ni Mh 200 мАч
Размер, см	10x5x8	11x5x11
Материал корпуса	металл	пластик
Рабочая температура, °C	-20...+40	-20...+40
Класс защиты, IP	44	44
Вес, гр	114	97

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Меры предосторожности

- Не касайтесь поверхности солнечной батареи. Следите за тем, чтобы на ней не было грязи и садового мусора.
- Избегайте прикосновения к рассеивателю.
- При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его следует заменить.
- Светильник предназначен для использования при температуре от -20 до +40 °C.
- Не мойте светильник.



Меры при обнаружении неисправностей

- Если ваш светильник на солнечной батарее Uniel не включается с наступлением темноты, это может быть вызвано одной из следующих проблем:
- Батарея не полностью заряжена**
Убедитесь, что светильник помещен в области, где солнечная панель получает максимальное количество прямого солнечного света. Если света не достаточно (например, из-за пасмурной погоды), он не сможет эффективно работать.
 - Мешают другие источники света**
Если ваш светильник расположен слишком близко к уличным фонарям или другим ярким источникам света, то контроллер может не срабатывать.
 - Неисправен аккумулятор**
В этом случае аккумулятор следует заменить. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами профессионального электрика.

Назначение

Садовые светильники на солнечной батарее серии Functional предназначены для уличного освещения и подсветки зданий. Это универсальное, экологически чистое устройство, работающее от солнечной батареи, использующей энергию солнца для зарядки встроенного аккумулятора. Светильник не требует подключения к сети, что позволяет устанавливать его на любых поверхностях. Светильники на солнечной батарее можно использовать круглый год, потому что они заряжаются даже при облачной погоде и устойчивы к изменению погоды и температуры.

Светильники USL-F-150/MT090 SUPERBRIGHT и USL-F-151/PT110 BRIGHT идеально подходят для подсветки фасадов, заборов и лестниц.

- Закрепите светильник на поверхности с помощью дюбеля и самореза, так чтобы солнечная панель находилась в прямой доступности солнечных лучей.

- Для полной зарядки аккумулятора светильник необходимо оставить на один-два дня.

На время зарядки ночью светильник рекомендуется выключать.


- Учитывайте, что аккумулятор заряжается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не рекомендуется устанавливать светильник в тени или под крышей.

Важно!

При облачной погоде процедуру зарядки светильника рекомендуется продлить.

Чтобы убедиться в исправности солнечной батареи, прикройте ее рукой для активации контроллера.

- Помните, что светильники предназначены для работы в темное время суток. В случае установки вблизи мощного источника света, светильник может не активироваться либо светить тускло.



В комплект входят:

дюбель – 2 шт;
саморез – 2 шт.

Подготовка к работе. Правила и условия монтажа

- Чтобы включить светильник, переведите кнопку на задней части светильника в положение ON/AUTO.



Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента покупки.

Изготовитель обязуется в течение указанного срока безвозмездно заменить изделие или устраниТЬ неисправности, возникшие без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность или механические повреждения изделия после его продажи.

К механическим повреждениям относятся нарушение целостности светильника (солнечной панели, корпуса, рассеивателя) под воздействием кинетической энергии.

Гарантия предоставляется только при наличии кассового чека. Гарантия не распространяется на аккумулятор.

Правила и условия транспортировки и утилизации

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 2 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с бытовыми и пищевыми отходами.

Срок службы

Срок службы светильника не менее 30 000 часов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.



Производитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзяо Норт Роад 161, Синцзяо Девелопмент Зон, г. Ханчжоу, Чжэцзян Прогинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.unielshop.com, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельников, д. 7, офис 801, Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

Изделие	Номер серии Дата изготовления	
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499)182-51-05 или на сайт uniel.ru

Uniel


КҮН БАТАРЕЯСЫНДА ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН БАҚША ШАМДАЛЫ

Special сериясы

ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Үлгілер:

USL-F-150/MT090 SUPERBRIGHT
USL-F-151/PT110 BRIGHT



Құрметті сатыл алушы!

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бүрүн берілген нұсқауларды мүкіят танысып шығыңыз. Нұсқаулықты оны пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.
Uniel компаниясы бүйімдарды үнемі жаңартып отыратының және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртық түрін жақсартып өзгерістер енгізу құбының веңде қалдыратынына назар аударамыз.

www.uniel.ru

Uniel

Маңызды.

Functional сериялы күн батареясымен жұмыс істейтін бақша шамдалды көшні жақытандыруға және гимараттарды жақытандыруға арналған. Бул әмбебап, экологиялық таза, күн батареясынан жұмыс істейтін, кіріктірілген аккумуляторды зарядтау үшін күн энергиясын пайдаланатын құрылыш. Шамдалы желіге қосуда қажет еттегіді, бул оны кез-келген, тіпті қол жетінді емес жерлерде орнатуға мүмкіндік береді. Күн батареяларында жұмыс істейтін бақша шамдалы жыл болы қолдануға болады, ейткені олар бұлтты ая-райында да зарядталады және ая-райы мен температуралың өзгеріруне тәзімді.


USL-F-150/MT090 SUPERBRIGHT

USL-F-151/PT110 BRIGHT шамдалы қасбеттер мен қоршауларды жақытандыру үшін ете қолайлы.

дюбельдер мен өздігінен кесу көмегімен шырақты бетке бекітіңіз.

3. Аккумуляторды толық зарядтау үшін шамдалды бір-екі күнге қалдыру керек. Тунде зарядтау кезінде шамдалды өшіру усынылады.

4. Аккумулятор тікелей күн саулеесін, асерінен зарядталатынын есте сактаңыз, сондықтан шамдалды колеккеде немесе шатырдың астында орнату үсінілмайды.



Маңызды!

Бұлтты ая-райында шамдалды зарядтау процедурасын ұзарту үсінілді. Күн батареясының дұрыс жұмыс істейтінін көз жеткізу үшін контроллерді белсендіру үшін оны қонынаныз жабыңыз.

5. Шамдалдар таузілтік қараңы үақытында жұмыс істейте арналған екенін үмтітініз.

Құтты жақын көзіне жақын орнатылған жағдайда, шамдал іске қосылмауы немесе күнгір болуы мүмкін.

Жиынтықта кіреді:

дюбель - 2 дана;
өздігінен бұрама шеге - 2 дана.

Жұмысқа дайындық. Монтаждау ережелері мен шарттары

- Шырақты қосу үшін шырақтың арқындағы батырманы ON/AUTO қуйіне ауыстырыныз.
- Күн панелі күн саулеесін тікелей қолжетімділігінде болатынай етіп,



Күн батареясында жұмыс істейтін бақша шамдалы

Uniel

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

- Өндіруші пайдалану және сақтау шарттарын сақтайдырып, өнімнің техникалық сипаттамаларға сайкестіргін кепілдік береді.
- Пайдаланудың кепілдік мерзімі - сатып алғынан саттен бастап 6 ай.
- Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды тегін ауыстыруға немесе түтінушінің кінасінсіз туындаған ақауларды бұл туралы хабарлаған саттен бастап 30 күн ішіндегі жоғарғы міндеттеннеді.
- Өндіруші бұйымды сатқаннан кейін оның жиынтық талмауына немесе механикалық ақауларына шағымдардың қабылдамайды. Механикалық ақауларға кинетикалық энергияның асерінен шамдалдың (күн панелі, қаклақ, шашыратқыш) тұтастырының ғызылуы жатады.
- Кепілдік кассалық чек болған кезде ғана беріледі.
- Кепілдік аккумуляторға қолданылмайды.

Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

Капталған өнімді механикалық зақынданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауда жол беріледі. 2019 жылды ФККО сәйкес бұл бұйым қауілтілікten 2 класына жатады және құрамында сиынап, эпизоны газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауілтілікten 2 санаттаса бұйымдардағы кәдеге жарату тартібі мемлекеттік биліктің жергілікти орнадырының заңнамалық актлері негізінде айқындалады. Тамак қалдықтарымен бірге кәдеге жаратуға болмайды.

Қызмет ету мерзімі 30 000 сағат.

Тауар КО ТР 020/2011,
ЕАЭС ТР 037/2016
сәйкес дайындалады.



Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцзян Норс Роад 161, Синчжоу Девелопмент Зон, Линьпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, КРК. Қытайда жасалған. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортерші: "Юниэл-Восток" ЖШК, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңес, тел.: +7 (4232) 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдардың қабылдаудаға үәкілдті тұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШК, Ресей, 129337 Мәскөй, Хибинский данышлы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық номірі Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушиның қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары.

Сақтау, тасымалдау

• Күн батареясының бетіне жана спандекс. Онда кір мен бақша коқысы жоқ екенін көз жеткізіңіз.

- Шашыратқышқа жана спандекске сақ болыңыз.
- Ұзақ уақыт пайдалану немесе ұзақ сақтау кезінде - аккумулятордың тиімділігі төмендеу мүмкін, бұл жағдайда оны ауыстыру керек.
- Шамдал-20-дан+40 °C-ка дейінгі температурада пайдалануға арналған.
- Шамдалды жууға болмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезінде өткізу көзінде

шаралар

Егер сіздің uniel бақша шамдалының караңылықтың, басталуымен қосылмаса, бұл келесі маселелердің бірінен түніндауы мүмкін:

- Батарея толық зарядталмаған. Шамдалдың күн панелі тікелей күн саулеесін, максималды мөлшерін алған жерге орналастырылғанын көз жеткізіңіз. Егер жақын жеткіліксіз болса (мысалы, бұлтты ая-райына байланысты), ол тиімді жұмыс істей алмайды.
- Басқа жақын көзделері көзделері жасайды. Егер сіздің шамының көшө шамдарынан немесе басқа ашық жақын көзделерінен тым жақын орналаса, онда контроллер іске қосылмауы мүмкін.
- Аккумуляторда ақаулық. Бұл жағдайда аккумуляторды ауыстыру керек. Шамдалдың қантамасында көрсетілгенге үкіс акумуляторларды ғана пайдаланыңыз.

