

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ для подсветки картин и зеркал

торговая марка UNIEL

Серия ULT Модель: ULT-F35

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраните инструкцию до конца эксплуатации прибора.

### Общая информация. Назначение

Светодиодные светильники ULT-F35 предназначены для подсветки картин и зеркал в жилых и общественных помещениях. Корпус и рассеиватель светильника изготовлены из пластика. Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение».

### Основные параметры и характеристики

Модель	ULT-F35-12W/4500K IP44 SILVER	ULT-F35-12W/3000K IP44 SILVER
Мощность, Вт	12	12
Световой поток, лм	900	900
Цветовая температура, К	4500	3000
Угол рассеивания, град	160	160
Тип кривой силы света	Д	Д
Класс светораспределения	П	П
Индекс цветопередачи, Ra	80	80
Коэффициент пульсации	5	5
Цвет корпуса	Серебристый	Серебристый
Материал	Пластик	Пластик
Габаритные размеры светильника, мм	600x125x52	600x125x52
Напряжение, В	220-240	220-240
Частота, Гц	50	50
Коэффициент мощности	0,9	0,9
Диапазон рабочих температур, °C	0...+45	0...+45
Защита от пыли и влаги (IP)	44	44
Класс защиты от поражения электрическим током	II	II
Гарантия, мес	24	24
Состав комплекта	Светильник, крепежные изделия, инструкция	

### Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не используйте прибор вне помещений.
- Не оставляйте светильник включенном на долгое время без присмотра.

### Правила и условия монтажа

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

### Подготовка к работе

- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса.
- Отключите электропитание.
- Подключите провод светильника к сети 220В. Надежно заизолируйте место крепления провода.

Светильник имеет три вида крепления:

- Аккуратно снимите заглушку в нижней лицевой части светильника. Под заглушкой находятся два отверстия для крепления светильника к вертикальной поверхности. Закрепите светильник на поверхности при помощи двух саморезов. Установите заглушку на место.
- На задней части светильника расположены два отверстия для крепления светильника на горизонтальной поверхности. Закрепите светильник на поверхности при помощи двух саморезов.
- В задней части светильника расположен пластиковый крепежный элемент (пластиковый винт). Открутите его и освободите светильник от крепежного элемента для горизонтальной поверхности. Установите светильник на зеркало. Зафиксируйте светильник на зеркале закрутив пластиковый крепежный элемент (пластиковый винт).

### Меры предосторожности

- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.



- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и всех соединительных кабелей. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- По изображению перегрева светильника не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накривайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электротрибром. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура и соединительных кабелей.

### Чистка светильника

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети питания.
- Протрите корпус изделия при помощи влажной тряпки.
- Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества. Не опускайте изделие в воду.

### Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяцев с момента приобретения изделия. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

**Внимание!** При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

**Срок службы.** Срок службы светильника составляет 30 000 часов. Срок годности – не ограничен.

### Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара. При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.

Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.

При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из пластика.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляции при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °C. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте. Согласно ФФКО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти. Не утилизировать с пищевыми отходами.

### Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону 8 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru)

### Сертификация

Произдукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

**Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.**

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: [retail@unimarket.org](mailto:retail@unimarket.org).

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юнисл Лайтинг Ко. Ltd. Синчэон Норт Роад 161, Синчэон Девелопмент Зон, Линьгин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинция, 311100, КНР. [www.uniel.ru](http://www.uniel.ru), [www.uniel.shop](http://www.uniel.shop), [www.uniel.com](http://www.uniel.com). Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Юнисл-Восток», 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Изделие	Номер серии
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена



