

Uniel

WWW.UNIEL.RU

СЕРИЯ ULM МОДЕЛЬ: ULM-F47-0,9W/4500K/3AAA SENSOR IP20 IVORY

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраните инструкцию до конца эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодные светильники с датчиком движения ULM-F47 предназначены для подсветки шкафов, рабочей поверхности внутри помещения. Корпус светильника изготовлен из пластика. Расчет освещенности производится согласно СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение».

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	0,9
Световой поток, лм	150
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Угол рассеивания, град	160
Тип кривой силы света	D
Класс светораспределения	П
Коэффициент пульсации	<5%
Питание	3 AAA*
Время непрерывного свечения от щелочных батареек	24 часа с постепенным снижением кол-ва света
Габаритные размеры , мм	190x42x28
Цвет корпуса	Белый
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур, °С	0...+45
Защита от пыли и влаги (IP)	20
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Гарантия, мес	12
Состав комплекта	светильник, металлическая пластина для магнита

*в комплект не входит

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя.
- Откройте батарейный отсек, расположенный на задней части светильника.
- Установите 3 элемента питания типоразмера AAA. При установке соблюдайте полярность.

Светильник имеет три способа установки:

- На задней части корпуса расположен крючок. Переверните крючок и подвесьте светильник внутри шкафа или в другом необходимом для вас месте.
- На задней части светильника расположен магнит. Установите светильник на любую металлическую поверхность при помощи магнита.
- Или установите светильник на стенку шкафа при помощи двустороннего скотча.

При установке соблюдайте меры предосторожности указанные в данной инструкции.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

На лицевой части светильника расположен переключатель режимов работы светильника.

Выберите необходимый режим:

- ON - светильник включен.
- Auto - дежурный - включение в темное время при фиксации движения в зоне 2-3 метра, время свечения после срабатывания 30 секунд
- OFF - светильник выключен.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В случае обнаружения неисправности в работе светильника, не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту
- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химических активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника необходимо удалять элементы питания.
- Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ТОРГОВОЙ МАРКИ UNIEL

- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.
- При перевозке и хранении не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для реализации в розничных и оптовых торговых организациях.
- При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях и естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С.
- При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте. Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
- Не утилизировать в пищевыми отходами.
- СРОК СЛУЖБЫ** 30 000 часов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На светильник распространяется гарантия в течение 12 месяцев с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника, отсчет срока гарантии начинается с момента даты поставки продукции. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. По любым вопросам обращаться по адресу ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org или на сайт uniel.ru

СЕРТИФИКАЦИЯ

Произдукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.
Изготовитель: Uniel Lighting Co, Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьбин, г. Ханьчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР: www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.
 Сделано в Китае. **Импортер:** ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org

Изделие	Номер серии
	Дата изготовления
Место продажи	Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена



СЕРИЯЛЫ: ULM ҮЛГІ: ULM-F47-0,9W/4500K/3AAA SENSOR IP20 IVORY

Жарық диодты шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты жарықдиодты шамдалды пайдаланудың барлық кезеңінде сақтаңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ МАҚСАТЫ

Қозғалыс датчигі бар жарықдиодты шамдар шақфатрды, үй ішіндегі жұмыс бетін жарықтандыруға арналған ULM-F47. Шамдардың корпусы пластиктен жасалған. Жарықтандыруды есептеу СІР 52.13330.2016 сәйкес жүргізіледі. «Табиғи және жасанды жарықтандыру».

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуаттылығы, Вт	0,9
Жарық ағыны, лм	150
Түстік температура, К	4000
Түс беру индексі, Ra	80
Шашырау бұрышы, град	160
Жарығы күшінің қисығы түрі	Д
Жарық тарату классы	П
Пульсация коэффициенті	<5%
Корек көзі	3 AAA*
Алкалині батареяларынан үздіксіз жарқырау уақыты	190x42x28
Корпус өлшемдері, мм	ақ
Корпусының түсі	Поликарбонат
"Корпусының материалы"	0...+25
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	0...+45
Шаң мен ылғалдан қорғау (IP)	III
Эл.тоғымен зақымданудан қорғау классы	III
Кепілдік, ай	12
Жинақтық құрамы	шамдал, магнит үшін металл пластина
* жинаққа кірмейді	

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Шамды қаптамадан босатыңыз және оның зақымданбағанын мұқият тексеріңіз.
- Шамдалдың артық жағында орналасқан батарея ойығын ашыңыз.
- AAA типтік өлшемдегі 3 қуат көзі элементін орнатыңыз. Орнату кезінде полярлықты сақтаңыз.

Шамдалды орнатудың үш әдісі бар

- Корпусының артық жағында ілмек бар. Ілмекті төңкеріп, шамдалды шақфаттың ішіне немесе сізге қажет басқа жерге іліп қойыңыз.
- Шамдалдың артық жағында магнит орналасқан. Шамдалды кез-келген металл бетіне магнит көмегімен орнатыңыз.
- Немесе шамдалды шақфаттың қабырғасына екі жақты таспа көмегімен орнатыңыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Шамдалдың алдыңғы жағында шамдалдың жұмыс режимдерін ауыстырып қосқыш орналасқан. Қажетті режимді таңдаңыз:
- ON - шамдалдар мәжбүрлі түрде қосылған,
- Auto - шамдал қозғалыс тетігінен қосылады,
- OFF - шамдал мәжбүрлі түрде өшіріледі.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Шамдалдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз, көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт қараусыз қосуды күйде қалдырмаңыз.
- Шамдалды тез тұтанатын және/немесе химиялық болсаңды материалдарға жақын қоймаңыз.
- Шамдалды тоқ өткізгіш және дымқыл беттерге қолменсыз.
- Шамдалды дымқыл қолмен немесе дымқыл шүберекпен ұстамаңыз. Шамдалды тазалау кезінде оны электр желісінен ажырату керек.

• Желілік шнурдың оқшаулағышын және барлық жалғағыш кабельдердің бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулау бұзылған жағдайда, электр тогымен зақымданудың алдын алу үшін ақаулықты өзіңіз түзетпеңіз және дереу білікті маманның көмегіне жүгініңіз.

- Шамдалдың қызып кетуіне жол бермеу үшін оны ауа желдеткіші шектеулі жерлерде орналастырмаңыз.
- Шамдалды шүберекпен және басқа жеңіл тұтанатын материалдармен жаппаңыз.
- Балаларға электр құралдарын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балалар мен үй жануарлары үшін аспаққа жанасу мүмкіндігін шектеңіз.

Корпусы зақымдалған және/немесе желілік шнурдың және жалғағыш кабельдердің оқшаулағышы бұзылған шамдалды пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Сақтау және тасымалдау тауардың қаптамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі. Тасымалдау және сақтау кезінде лақтырмаңыз және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Белшек және көтерме сауда ұйымдарында сату үшін арналған. Көдеге жарату кезінде жәшікке тастамаңыз. Арнайы жинау және шығару нүктіне тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинауға арналған арнайы жәшікке тапсыру керек. Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

Сақтау өндірушінің қаптамасында жабық үй-жайларда және қоршаған ауаның температурасы-40-тан +50°С-қа дейін табиғи желдеткішпен жүзеге асырылады. Стеллаждарда сақтау кезінде қаптамалар білікті бойынша 4-5 қатардан аспайтұндай етіп бүктелуі тиіс. 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қәуіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қәуіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды көдеге жарату тәртібі мемлекеттік біліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.

Тамақ қалдықтарымен бірге көдеге жаратуға болмайды.

Қызмет ету мерзімі 30 0000 сағат.

ӨНДІРУШІ КЕПІЛДІКТЕРІ

Шамдалға кепілдік бұйымды пайдаланғаннан бастап 12 ай бойы таралады.

Шамдалды пайдаланудың басталу күні туралы ақпарат болмаған жағдайда, кепілдік мерзімін есептеу өнімді жеткізу сәтінен басталады. Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсінсіз туындаған ақаулықтар мен істен шығуларды жоюға тұтынуды бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ шамдалға жол бермейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққыдан зақымдану, су құю іздері, шаң, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ. Өнім сертифицирталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңартып отыратынына және олардың техникалық сипаттамалары мен сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдыратынына назар аударамыз.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниел Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьинг, Ханжжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельниковка көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 737718.

Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Өндірілген күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмаус күні

