

ФитОЛето

Инструкция по эксплуатации светильников торговой марки Фитолето Серия UML UML-P200 E27x4 BLACK PLANT

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до окончания срока эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник торговой марки Фитолето предназначен для освещения растений. Предусмотрено подключение светодиодных ламп с цоколем E27, работающих от сети переменного тока напряжением 230В частотой 50Гц. Максимально допустимый вес используемой лампы не должен превышать 220 грамм. Конструкция светильника не имеет плафона, что позволяет использовать крупногабаритные и нестандартные светодиодные лампы, включая специализированные лампы для растений серии LED-U150 и LED-B82, при условии соблюдения ограничения по весу.

Запрещается эксплуатация светильника с лампами накаливания, металлогалогенными, инфракрасными и ультрафиолетовыми лампами.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение, В~ : 220–240
- Частота тока, Гц: 50
- Тип патрона: E27
- Кол-во патронов: 4 шт
- Допустимая максимальная мощность одной лампы, Вт: 60
- Габаритные размеры, мм: 1715×90×90
- Длина сетевого шнура, мм: 2000
- Цвет корпуса: черный
- Материал: металл, пластик
- Диапазон рабочих температур, °C: 0...+45
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20
- Класс защиты от поражения электрическим током: II

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Светильник, шнур питания с выключателем, инструкция по эксплуатации.

*Лампы в комплект не входят.


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

- Не используйте прибор вне помещений.
- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура.
- Прикрытые светильник к штативу.
- Установите штатив на пол, отрегулируйте высоту штатива.
- Вкрутите лампы в четыре патрона светильника.
- Вилку сетевого шнура до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
- Нажмите на выключатель светильника, лампа при этом должна включиться.
- Для организации режима освещения используйте таймеры UST-E20 WHITE и UST-M10 WHITE
- Для завершения работы нажмите на выключатель светильника.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- **ВНИМАНИЕ!** Эксплуатируйте светильник только при установленных четырех лампах. Патрон не должен включаться без лампы. Не прикасайтесь к контактам патрона во включенном состоянии.
- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.



Замена лампы в светильнике

1. Перед заменой лампы отключите прибор от электрической сети. Дождитесь когда корпус светильника и лампа остынут.
2. Убедитесь в соответствии типа и мощности лампы параметрам, указанным на упаковке прибора.
3. Аккуратно выкрутите лампу из патрона светильника.
4. Установка новой лампы производится в обратном порядке.

Чистка светильника

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети питания.
- Протрите подставку, ножку при помощи влажной тряпочки.
- Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества. Не опускайте прибор в воду.

Правила условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации

- Транспортировка и хранение светильника в местах хранения и реализации должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. Температура хранения -15...+45°C, относительная влажность воздуха 10-95%.
- Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара.
- При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для продажи через оптовые и розничные торговые организации
- Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 4 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 4 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.
- Не утилизировать с пищевыми отходами.

Гарантии изготовителя

На изделие распространяется гарантия в течение 24 месяцев с момента приобретения изделия.

Внимание!

При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Только для светодиодных ламп!

Не использовать с лампами накаливания, металлогалогенными, инфракрасными, ультрафиолетовыми.

- Срок годности не ограничен.
- Срок службы не ограничен.

Сертификация

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьлин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7 (499) 182 51 05, e-mail: retail@unimarket.org



Изделие		Номер серии	
		Дата изготовления	
Место продажи		Дата продажи	
Подпись продавца		Подпись покупателя	Дата обмена

ФитoЛето

ПАЙДАЛАНУ БОЙНША НУСҚАУЛЫҚ Фитолето шамдарын UML-P200 E27x4 BLACK PLANT UML сериясы

Шамдарды орнату және пайдалану алдында қоса берілген нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
Нұсқаулықты аспапты пайдаланудың соңына дейін сақтаңыз.


ЖАЛПЫ АҚПАРАТ. МАҚСАТЫ

Фитолето сауда маркасының шамы өсімдіктерді жарықтандыруға арналған. Көрнеуі 50 Гц болатын ауыспалы ток желісінен жұмыс істейтін E27 цоколында 230В жарықдиодты шамдарды қосу көзделген. Пайдаланылатын шамның ең жоғары ғұқсат етілген салмағы 220 грамман аспауы тиіс. Шам конструкциясында плафон жоқ, бұл салмақ бойынша шектеу сақталған жағдайда LED-U150 және LED-B82 сериялы өсімдіктерге арналған мамандандырылған шамдарды қоса алғанда, ірі габаритті және стандартты емес жарықдиодты шамдарды пайдалануға мүмкіндік береді. Қыздыру шамдары, металлоалогенді, инфракызыл және ультракүлгін шамдары бар шамдарды пайдалануға тыйым салынады.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

- Номиналды кернеу 220-240В~
- Ток жиілігі 50 Гц
- Патрон E27 (4 дана)
- Шамның максималды қуаты 60Вт
- Габариттік өлшемі 117х59х90 мм
- Корпустың түсі - қара
- Материал металл, пластик
- Жұмыс температурасының диапазоны 0...+45°С
- Шаңнан және ылғалдан қорғау дәрежесі IP20
- Электр тогынан зақымданудан қорғау сыныбы II

ЖИЫНТЫҒЫ: шырақ, ажыратқышы бар қоректендіру бауы, пайдалану жөніндегі нұсқаулық.
* Шамдар жиынтыққа кірмейді



МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕСІ МЕН ШАРТТАРЫ. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ.

Шамдарды орнату және пайдалану алдында осы нұсқаулыққа көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетінін тексеріңіз.

- Аспапты үй-жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Шамды қаптамадан босатыңыз және оны зақымданудың жоқ екендігін мұқият тексеріңіз:қорпұсты, желілік баудың оқшаулағышының зақымдануының болмауы.
- Шамды штативке байлаңыз.
- Шамдарды шамның 4 патронына айналдырыңыз.
- Желілік баудың айырын тірекке дейін электрмен қоректендіру розеткасына салыңыз.
- Шам ажыратқышын басыңыз.
- Жарықтандыру режимін ұйымдастыру үшін UST-E20 WHITE және UST-M10 WHITE таймерлерін пайдаланыңыз.
- Жұмысты аяқтау үшін шам ажыратқышын басыңыз.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шамды тек төрт шам орнатылған кезде ғана пайдаланыңыз. Патрон шамсыз қосылмауы тиіс.

Патронның контактілеріне қосулы күйде жанаспаңыз.

- Шамды ұзақ уақыт бойы қараусыз қалдырмаңыз.
- Шамшырақты тез тұтанатын және/немесе химиялық белсенді материалдарға жақын орналастырмаңыз.
- Шамшырақты тоқ өткізгіш және дымқыл беттерге орнатпаңыз.
- Штативті еденге орнатыңыз. Штативтің биіктігін реттеңіз.
- Шамға ылғалды қолмен немесе ылғалды шүберекпен тиспеңіз. Шырақты тазалау кезінде оны электр желісінен ажырату қажет.
- Желілік баудың оқшаулағышының жарамдылығын тұрақты тексеріңіз. Оқшаулау бұзылған жағдайда электр тогының зақымдануын болдырмау үшін ақаулықты өздігінен түзетпеңіз.
- Шамшырақтың қызып кетуін болдырмау үшін оны ауа желдеткіші шектеулі жерлерге орналастырмаңыз.
- Шамды матамен жаппаңыз.
- Балаларға электр құралдарын пайдалану ережесін түсіндіріңіз. Балалар мен жануарларға арналған аспаппен жағымсыз жанасу мүмкіндігін шектеңіз.
- Электр аспабы іске қосылған болса да, қуат сымының айырын розеткада қалдырмаңыз. Розетканы арнайы тығындармен жабыңыз.
- Корпусы зақымдалған шамдарды пайдалануға тыйым салынады.

ШАМДАРДЫ АУЫСТЫРУ

- Шамдарды ауыстыру алдында аспапты өшіріңіз. Шамның корпусы мен шамның сымғаны күткіз.
- Шам түрі мен қуатының аспаптың қаптамасында көрсетілген параметрлерге сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Шамды шамның патронынан ұқыпты бұрап алыңыз
- Жаңа шам кері ретпен орнатылады.

ШАМДАРДЫ ТАЗАЛАУ

- Тазалаудан бұрын аспапты қуат желісінен ажыратыңыз
- Тұғырықты, аяқты дымқыл шүберекпен сүрткіз
- Тазалау үшін агрессивті химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Құралды сұға түсірмеңіз.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Қапталған өнімді механикалық зақымданудан және соққылы жүктемелерден сақтандыруды қамтамасыз ететін жабық келіктің көз келген түрімен тасымалдауға жол беріледі.

- Сақтау өндірушінің қаптамасында жабық үй - жайларда және қоршаған ауаның температурасы -15-тан + 45°С-қа дейін табиғи желдеткішпен жүзеге асырылады, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 10-95%.
- Тасымалдау кезінде тастамау және ылғал әсеріне ұшырамау
- Көтерме және бөлшек сауда ұйымдары арқылы сату үшін
- 2019 жылғы ФККО сәйкес бұл бұйым қауіптіліктің 4 класына жатады және құрамында сынап, зиянды газдар мен ауыр металдар жоқ. Қауіптілігі 4 санаттағы бұйымдарды қадеге жарату тәртібі мемлекеттік биліктің жергілікті органдарының заңнамалық актілері негізінде айқындалады.
- Тамақ қалдықтарымен бірге қадеге жаратуға болмайды.

Дайындаушының келіпдіктері

Бұйымға сатып алынған сәттен бастап 24 ай ішінде келіпдік қолданылады.

Назар аударыңыз!

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты бұзған кезде, сондай-ақ шамшыраққа жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері (соққыдан зақымдану, су басу іздері, шаң, лас және т.б.) болған кезде бұйымға келіпдік шарттары қолданылмайды.

Төк жарықдиодты шамдар үшін!

Қыздыру шамдарымен, металлоалогенді, инфракызыл, ультракүлгін шамдармен пайдалануға болмайды.

Қызмет ету мерзімі шектелмеген.

Қызмет мерзімі шектелмеген.

СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім сертификатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді КО ТР 004/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Қытайда жасалған.

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лининлин, Чжаңцзян провинциясы, 311100, ҚХР.

Импорттаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 4232 737718

Көз келген сурақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.



Бұйым	Сериялық нөмірі Өндірілген күні	
Сату орны	Сату күні	
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні