

**Назначение:** для создания или замены подсветки декоративных светильников MR16 и GX53.

**Комплект состоит из блока питания и светодиодной ленты.**

Рекомендуется использовать для добавления функции подсветки в светильниках серии Peonia и для замены подсветки в светильниках серии Luciole TM Fametto.

Используется только для светильников с декоративными элементами из стекла.



**ULS-T50 3W/4000K/MR16**



**ULS-T80 5W/4000K/GX53**

### Основные параметры и характеристики

Напряжение **~150-265 В 50/60 Гц**

Белый свет **4000 К**

Степень защиты **IP20**

Температура эксплуатации **-20...+45 °С**

Наименование	Код для заказа	Тип светильника	Мощность блока питания Вт	Световой поток	Длина ленты м	Количество диодов шт.	Промежуточная упаковка	Транспортная упаковка шт.
ULS-T50 3W/4000K/MR16	UL-00010337	MR16	3	240	0,17	15	50	500
ULS-T80 5W/4000K/GX53	UL-00010338	GX53	5	320	0,25	20	50	500



**Режимы работы светильника с подсветкой при параллельном подключении подсветки и патрона светильника к сети:**

1. Светильник + подсветка
2. Светильник
3. Подсветка